

Руководство по эксплуатации

Инструкция пошагово:

1. Откройте упаковку и осмотрите прибор на наличие повреждений или недостающих частей. Если есть какие-либо повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
2. Приоткройте крышку генератора дыма и налейте масло в масляной бачок. Нет необходимости заполнять бачок полностью, достаточно подливать масло в нужном количестве перед запуском аппарата.
3. Убедитесь, что напряжение и частота, установленные производителем, совпадают с показателями точки питания, установленной на вашей локации. Подсоедините один конец шнура питания к розетке генератора, а другой к точке питания. Подключите провод к штекеру интерфейса управления соплом .
4. Нажмите красный переключатель на задней панели дымогенератора. В это время он переходит в состояние предварительного нагрева, время ожидания составляет около 8 минут. Помните, что сопло генератора в это время горячее, пожалуйста, не прикасайтесь к нему, строго запрещено присутствие детей возле аппарата во время его работы.
5. Проводное управление: через 8 минут генератор завершает предварительный нагрев. В это время вы можете нажать и удерживать красную кнопку на проводном управлении, после чего начнется распыление дыма. Как только вы отпустите кнопку, остановится и распыление дыма.
6. Дистанционное управление: через 8 минут генератор завершает предварительный нагрев. В это время нажмите и удерживайте кнопку A на пульте дистанционного управления (функция кнопок BCD такая же), и генератор начнет распыление дыма. Как только вы отпустите кнопку, остановится и распыление дыма
7. Проводное управление и дистанционное управление можно использовать для любого типа задач. После завершения распыления дыма, генератор необходимо снова перевести в режим предварительного нагрева и подождать еще несколько минут (модель с функцией поддержки постоянной температуры занимает время ожидания порядка пары десятков секунд). После того, как аппарат нагрелся, можно привести его в работу при помощи 56 элементов управления.
8. После использования генератора вы можете наполнить бутылку небольшим количеством чистой воды, поместить масляную трубку аппарата в чистую воду и при помощи удаленного управления распылить ее, таким образом проведете очистку машины 1-2 раза. Подобные манипуляции, помогают существенно продлить срок службы данного продукта.

Важное напоминание:

После использования генератора, в трубках останутся осадочные частицы масла. Если прибор не использовать в течение длительного времени, масло высохнет и заблокирует проход в трубках, что приведет к блокировке нагревательного элемента. Если дымогенератор заблокирован, его очистка будет затруднена. Не забывайте использовать воду или белый уксус вместо масла после каждой работы с аппаратом. Следуйте восьми вышеуказанным шагам, чтобы содержать прибор в чистом рабочем состоянии.